

## 花巻市文化会館大ホール照明設備概要(Ⅰ)

### 【電源設備関係】

舞台照明電源	三相4線 400kVA	
照明予備電源	三相3線 200V 100A	端子台付
	単相3線 100V 150A	C型60A×4口付

### 【調光設備関係】

<b>調光卓『マリオネット・スター』</b>	丸茂電機製	平成10年3月(改修)
------------------------	-------	-------------

名称	内容	数量	備考
負荷パッチング方式	デジタル・クロスバー方式		5場面 ダブルパッチ可
調光器	サイリスタ調光器 3kW	248台	舞台用
	サイリスタ調光器 6kW	5台	客席用(パッチ可)
手動調光部	プリセットフェーダー	100本	点灯フラッシュスイッチ付
	プリセット段数	3段	
	A/Bクロスフェーダー	1式	
	客電調光装置	1式	フェーダー/自動 前・奥・壁3系統
記憶情報	記憶キュー	1000	
	コントロールチャンネル	1024	
	サブマスターページメモリー	100	
	サブマスターモード		サブ/チャンネル/フリー
	チャンネルグループ	100	
	エフェクト	100	100ch×100ステップ Q×100ステップ
	タイム設定		0~999.9秒
パート分割		1キューにつき10パート	
記憶方法	フルバックアップシステム		パラレルランニング方式
	フロッピーディスク装置	1式	3.5インチ 丸茂・COMOS 対応
記憶再生方法	トータルクロスフェーダー	1式	FWD/REVスイッチ付
	GO/STOP/BACKスイッチ		タイムエンコーダー/SELスイッチ付
	サブマスターフェーダー	20本	フラッシュスイッチ付
	サブマスターエンコーダー	20本	ベルトエンコーダー
	ページ選択スイッチ	1式	ダイレクト選択スイッチ1~12付
	マスターフェーダー		マスター1・マスター2・グランドマスター
パートエンコーダー	10本	ベルトエンコーダー	
周辺機器	ディスプレイ用モニター	2台	
	プリンター	1式	
	手元灯調光装置	1式	
舞台袖操作卓	サブマスターフェーダー	10本	サブ/チャンネル/フリー
	マスターフェーダー	1本	
	客席調光スイッチ	1式	

### 【DMX信号ほか】

DMX信号回線	各コネクターボックスから	合計	上手袖-1回線 下手袖-3回線
	調光室まで	17回線	客席後部- オス2回線 メス2回線 1サス~4サス- 各1回線 2フロ上下-各1回線 CL-3回線
DMXパッチボックス	パッチ盤	1式	
	スプリッター	9台	パッチ・スプリッター6CH×9台
	ミキサー	1台	3CH
カラーチェンジャー L-3010	操作卓 スクレパス	1台	120CH 200シーン
	RCC-8F	36台	16色
	パワーボックス	14台	