

花巻市文化会館大ホール照明設備概要(Ⅱ)

【照明設備関係】

名 称	調光負荷回路等	仕様、器具名等
第1ボーダーライト 第2ボーダーライト	3kW 8回路 (C型20A 24口)	200Wハロゲン 72灯 吊り下げバトン14.4m付 4色構成(上下・中) ボーダー/コンセント切替可
第1サスペンションライト ～ 第4サスペンションライト (全サスとも同様)	3kW 20回路 (C型20A 60口)	1kW平凸レンズハロゲン(CSQ-1000)10台 1kWハイベックスハロゲン(HQE-120SⅡ)20台 ダクト長16.2m(上①②③～③③②①①下) バトン長18m DMX信号1回線(4口) 直C型20A1回路
フットライト	移動用	4色構成 LHQ100W (12L)9本 (6L)2本
アッパーホリゾンライト	3kW 24回路	8色構成(上・中・下)ハロゲン(QCU-Ⅱ500)128台
ローホリゾンライト	3kW 16回路	8色構成(上・下)ハロゲン(QCL-Ⅱ300)128台
シーリングライト	3kW 30回路 (C型20A28回路) (C型30A 2回路)	1kW平凸レンズハロゲン(CSQ-1000)48台 8台×6色分 1kWハロゲンピンスポット(UHP-1000)3台 DMX信号3回線(各1口) 直C型20A3回路
第1フロントサイドライト (上手・下手とも同様)	3kW 7回路 (C型20A6回路) (C型30A1回路)	1kW平凸レンズハロゲン(CSQ-1000)8台 4台×2色分 S-F419×1台 S-F426×1台
第2フロントサイドライト (上手・下手とも同様)	3kW 7回路 (C型20A6回路) (C型30A1回路)	1kW平凸レンズハロゲン(CSQ-1000)12台 4台×3色分 DMX信号1回線(1口) 直C型20A1回路
トーマンタルライト (上手・下手とも同様)	3kW 2回路 (C型20A)	1kW平凸レンズハロゲン(CSQ-1000)4台
プロセニウムライト	3kW 5回路 (C型20A)	1.5kWハロゲン(FQ)4台 ハロゲン(M750)3台
センタースポットライト		2kWクセノンピンスポットライト(XPS-2008SR)1台 2kWクセノンピンスポットライト(XPS-2009SR/e)2台
天井反射板ライト	2サスと切替	300Wハロゲン(QCO5-300)44台

【フロアコンセント】	調光負荷回路	仕様
上手フロアコンセント	3kW 15回路	C型30A 3口コンセント×5個
下手フロアコンセント	3kW 15回路	C型30A 3口コンセント×5個
前フロアコンセント	3kW 2回路	C型30A 2口コンセント×2個
上手フットコンセント	3kW 4回路	C型30A 4口コンセント×1個
下手フットコンセント	3kW 4回路	C型30A 4口コンセント×1個
奥フロアコンセント	3kW 4回路	C型30A 4口コンセント×1個
盆中フロアコンセント	3kW 1回路	C型30A 1口コンセント×2個
上手ローホリコンセント	3kW 8回路	C型30A 4口コンセント×2個
下手ローホリコンセント	3kW 8回路	C型30A 4口コンセント×2個

【直専用コンセント】	直回路	仕様(上記設備表に重複記載あり)
上手ウォールコンセント	6KW 2回路	C型60A 2口コンセント×1個
	2KW 1回路	C型20A 1口コンセント×1個
下手ウォールコンセント	6KW 2回路	C型60A 2口コンセント×1個
	2KW 1回路	C型20A 1口コンセント×1個
客席後方コンセント	6KW 2回路	C型60A 2口コンセント×1個
サスペンションコンセント	2KW 1回路	C型20A 1口コンセント×1サスから4サス各1個
シーリングコンセント	2KW 3回路	C型20A 1口コンセント×3個
第2フロントコンセント	2KW 2回路	C型20A 1口コンセント×上手下手各1個